

System radiowego sterowania Pulson SRS-2R



Charakterystyka radiolinii

- zestaw dwukanałowej radiolinii: odbiornik ORS-2R i dwa piloty dwuprzyciskowe NR-2
- odbiornik w plastikowej obudowie z kontrolą sabotażu
- odsuwana klapka osłaniająca przyciski pilota
- obsługa do 128 przycisków pilotów
- ponadprzeciętne możliwości konfiguracji (niezależne ustawienia dla każdego przycisku i kanału)
- zakres czasu aktywacji wyjścia od 1 sekundy do 255 minut
- możliwość zdefiniowania przycisku dla wybranego kanału w trybie "zawsze włącz" lub "zawsze wyłącz"
- funkcja „Strażnik” nadzorująca aktywność ochrony:
 - Tryb wymuszający cykliczne naciskanie przycisku pilota.
 - W przypadku przekroczenia zadanego czasu następuje aktywacja wyjścia odbiornika.
 - Dodatkowa funkcja sygnalizacji upływającego czasu (na 1 minutę przed przekroczeniem zadanego czasu).
 - Możliwość aktywacji/dezaktywacji funkcji "Strażnik" przy pomocy innego pilota.
 - Programowalny interwał (1..255min) umożliwia dostosowanie czasu nadzoru do indywidualnych potrzeb.
- wyjście sygnalizacji załączenia/wyłączenia kanału 1
- sygnalizacja słabego stanu baterii pilota
- zasilanie 12VDC

Specyfikacja radiolinii

| Model | | SRS-2R |
|---------------------------|---|--|
| Ilość kanałów | | 2 |
| Typ odbiornika | | superreakcyjny |
| Częstotliwość | | 433,92MHz |
| Zasięg w terenie otwartym | | do 150m |
| Kodowanie | | zmienne Keeloq |
| Cechy odbiornika ORS-2R | Ilość kanałów | 2 |
| | Wyjścia kanałów | przełącznikowe NO/NC 1A/30VDC |
| | Czas załączenia kanału (tryb monostabilny) | T1, T2: 1...255 sekund T3: 1...255 minut |
| | Wyjścia sygnalizacyjne | sygnalizacja S: OC 500mA słaba bateria LB: OC 500mA |
| | Sygnalizacja | LED: zasilanie, załączenie kanału |
| | Ilość obsługiwanych przycisków | 128 |
| | Ochrona sabotażowa | styk wykrywający otwarcie obudowy |
| | Sygnalizacja | LED: zasilanie, załączenie wyjścia |
| Zasilanie | 10-15VDC | |
| Pobór prądu | w stanie gotowości: 16mA przy aktywnych kanałach: 35mA | |
| Wymiary | 88x56x24mm | |
| Cechy pilota NR-2 | Ilość przycisków | 2 |
| | Sygnalizacja | LED: transmisja |
| | Zasilanie | Bateria A23 12V |
| | Wymiary | 37x62mm |
| Dane do zamówień | | SRS-2R – zestaw: odbiornik ORS-2R + 2 piloty NR-2 |
| | | ORS-2R – odbiornik radiolinii |
| | | NR-2 – pilot radiowy dwuprzyciskowy |

Wymiary urządzeń

